

Anleitung für programmieren von Somfy LED Receiver

Somfy io LED Receiver einlernen

Schritt 1: das LED Set mit dem Somfy Receiver an Strom bringen (siehe Anleitungsvideo).

Schritt 2: den gewünschten Kanal auswählen.

Schritt 3: drücke gleichzeitig die Tasten/Pfeile () von der Somfy io Fernbedienung bis die Beleuchtung angeht.

Schritt 4: drücke dann einmal auf die PROG Taste. Dieser befindet sich auf der Rückseite der Somfy io Fernbedienung. Der Somfy io LED Receiver somit eingelernt.

Somfy io LED Receiver auslernen

Schritt 1: das LED Set mit dem Somfy Receiver an Strom bringen (siehe Anleitungsvideo) und 30 Sekunden warten.

Schritt 2: Strom für 2 Sekunden wegnehmen.

Schritt 3: Strom wieder anbringen und 10 Sekunden warten.

Schritt 4: Strom wieder für 2 Sekunden wegnehmen.

Schritt 5: Strom wieder anbringen (Wiederholen), die Beleuchtung blinkt.

Schritt 6: die PROG Taste 10 Sekunden eingedrückt halten. Dieser befindet sich auf der Rückseite der Somfy io Fernbedienung. Der Somfy io LED Receiver ist somit ausgelernt.

Aufgepasst: Wenn die Beleuchtung bei Schritt 5 nicht blinkt, ist möglicherweise eine Komponente defekt. Das kann folgendes sein: der Somfy io LED Receiver, TCI Jolly oder LED Strahler. Bitte versuchen Sie festzustellen, welches Teil defekt ist.

